



BCITY GUIDE TOURS II

Transmisor 8510T (Guía): Incluye auricular doble c/mic

Modo Trabajo: Digital QPSK
Rango Frecuencia: 860MHz
Número Canales: 18CH
Intervalo Canal: 1MHz
Poder Transmisor: 18dBm
Transmisión Corriente: 160mA
Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz
Distorsión: <1%
Out/In Interfase: 3,5mm
Batería Capacidad: 3.000 mAh
Tamaño: 85*55*20mm
Peso: 90g
Distancia Efectiva: 200m
Tiempo Carga: 5h
Tiempo Trabajo: 15h
Accesorios: Auricular c/mic y lanyard



Transmisor 8510T (Preguntas o Coguía): Incluye micrófono input

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 860MHz

Número Canales: 18CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85*55*20mm

Peso: 90g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Auricular micrófono input y lanyard



Receptor 8210R (Invitados): Incluye auricular doble

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 860MHz

Número Canales: 18CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 1.000 mAh

Tamaño: 86*48*18mm

Peso: 50g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Auricular doble y lanyard



Maleta Charger 25 Slots: Incluye cable de corriente

