



BCITY TRANSLATE

Transmisor 9510T (Orador): Incluye micrófono de solapa

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 2,4GHz

Número Canales: 999CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85*55*20mm

Peso: 90g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Micrófono de solapa y lanyard





Receptor 9510R (Intérprete): Incluye auricular doble c/mic

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 2,4GHz

Número Canales: 999CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85*55*20mm

Peso: 90g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 65h

Accesorios: Auricular doble c/mic y lanyard



Transmisor 8510T (Intérprete): Incluye auricular doble c/mic

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 860MHz

Número Canales: 18CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85*55*20mm

Peso: 90g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Auricular doble c/mic y lanyard



Receptor 8210R (Invitados): Incluye auricular doble

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 860MHz

Número Canales: 18CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 160mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 1.000 mAh

Tamaño: 86*48*18mm

Peso: 50g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Auricular doble y lanyard



Maleta Charger 25 Slots: Incluye cable de corriente

