



BCITY MONITOREO

Transmisor 9510T (director): Incluye micrófono headset

Modo Trabajo: Digital QPSK

Rango Frecuencia: 2,4 GHz

Número Canales: 999CH

Intervalo Canal: 1MHz

Poder Transmisor: 18dBm

Transmisión Corriente: 200mA

Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz

Distorsión: <1%

Out/In Interfase: 3,5mm

Batería Capacidad: 3.000 mAh

Tamaño: 85*54*19mm

Peso: 90g

Distancia Efectiva: 200m

Tiempo Carga: 5h

Tiempo Trabajo: 15h

Accesorios: Micrófono tipo headset y lanyard



Receptor 9510R (presentador): Incluye auricular tubo acústico

Modo Trabajo: Digital QPSK
Rango Frecuencia: 2,4 GHz
Número Canales: 999CH
Intervalo Canal: 1MHz
Poder Transmisor: 18dBm
Transmisión Corriente: 60mA
Rango Frecuencia: 20Hz-10KHz
Distorsión: <1%
Out/In Interfase: 3,5mm
Batería Capacidad: 3.000 mAh
Tamaño: 88*54*19mm
Peso: 90g
Distancia Efectiva: 200m
Tiempo Carga: 5h
Tiempo Trabajo: 60h
Accesorios: Auricular tubo acústico

